

Ficha técnica 82HYG3050

Generador Gasolina

Nominal	: 2000 W
Potencia Máxima	: 2200 W
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje	: 220 V
Presión de trabajo	: 3.000 RPM
Tipo de corriente	: Monofásica
Corriente nominal	: 9 A
Tipo de Combustible	: Gasolina
Capacidad depósito Combustible	: 15 L
Capacidad Aceite	: 0,4 L
Indicador de combustible	: Si
Medidor de voltaje	: Si
Horómetro	: Si
Medidor de frecuencia	: Si
Sistema Arranque	: Manual
Cilindrada	: 212 cc
Factor Potencia	: 1
Regulación Voltaje	: AVR
Nivel sonoro	: 95 dB
Peso	: 43,2 Kg
Dimensiones producto (mm)	: 625 x 480x 285
Gabinete	: Abierto
Rueda y manilla	: No
Autonomía 50% carga (h/l)	: 15,6 hrs.
Autonomía 100% carga (h/l)	: 10,3 hrs
Consumo 50% carga (l/h)	: 0,96 l
Consumo 100% carga (l/h)	: 1,45 l
Garantía	: 1 año

